



Ürün Kodu. CV0036A

Mini DisplayPort to HDMI Dönüştürücü

Logilink Mini DisplayPort to HDMI Dönüştürücü, MacBook, MacBook Pro, iMAC, MAC mini, MacBook Air gibi kaynaklardan aldığı görüntüyü sinyal kaybı olmadan yüksek çözünürlüklü HDMI monitör ve TV'lere aktarır. Mini DisplayPort to HDMI Dönüştürücü küçük boyutuna göre büyük işler yapabilen benzersiz ve düşük maliyetli bir çözüm sunar.

Teknik Özellikler:

- Mini DisplayPort 1.1a giriş ve HDMI yüksek hızlı çıkış desteklidir
- 1080p'ye kadar çözünürlük desteği
- Her kanalda HDMI 225MHz/2.25Gbps bantgenişliğini destekler (Tüm kanallarda 6.75Gbps)
- Her kanalda HDMI 12bit renk derinliğini destekler (Tüm kanallarda 36bit)
- LPCM gibi sıkıştırılmamış ses biçimlerini destekler
- Mini DisplayPort'tan güç desteği

Paketleme Bilgisi:

- Paket Ebatı : 162x230x2 mm
- Paket Ağırlığı : 0.035 kg
- Koli Ebatı : 570x380x260mm
- Koli'deki Ürün Adedi: 90 Adet
- Koli Ağırlığı : 5.5 kg





Ürün Kodu. CV0036A

Mini DisplayPort to HDMI Dönüştürücü

Specification:

Signal Inputs/Output	
Input Video Signal	5 Volts p-p (TTL)
Maximum Single Link Range	1920x1080P
Output Video	HDMI High Speed
Input/Output Connector	Input: Mini DisplayPort Male 20pin Output: HDMI Female Type A 19pin
Operating Frequency	
Vertical Frequency Range	50/60Hz
Video Amplifier Bandwidth	2.25Gbps/225MHz
Resolutions(HDTV)	
Interlaced(50&60Hz)	480i, 576i, 1080i
Progressive(50&60Hz)	480p, 576p, 720p,1080p
Environmental	
Operating Temperature	0°C to +70°C
Operating Humidity	10% to 85 % RH (no condensation)
Storage Temperature	-10°C to +80°C
Storage Humidity	5% to 90 % RH (no condensation)
Power Requirement	
External Power Supply	No external power needed
Power consumption (Max)	3W

Panel Descriptions:

