



Ürün Kodu. PC0058

Ön Panel 2 x USB3.0 + 2 x USB3.0 PCI Express Kart

Logilink USB 3.0 PCI Express kart ile bilgisayarınıza 4 adet USB3.0 port ekleyebilirsiniz. Yalnız PCI-e kartı bilgisayarınıza taktın ve kasanızdaki 3.5"lik boş bir yuvaya ön panel aparatını monte edin. USB-A arayüzü önceki USB2.0/1.1 sürümleri ile uyumlu olduğundan var olan USB cihazlarınızı da bu portlar üzerinden kullanabilirsiniz.

Teknik Özellikler:

- Ön Panel: 2 x USB 3.0 Type A Port Girişi + Bağlantı Kablosu
- PCI Express x1: 2 x Harici USB 3.0 Type A Port Girişi
1 x Dahili 4 Pin Power Girişi
1 x Dahili USB3.0 19 pin Ön Panel Çıkışı
- Veri Aktarım Hızı: Super-Speed 5 Gb/s, High-Speed 480 Mb/s, Full-Speed 12 Mb/s, Low-Speed 1.5 Mb/s
- Ön paneldeki USB 3.0 kablo PCI Express karta bağlanabilir
- Ön panele 2 adet USB 3.0 port uzatmak ve kasa arkasında 2 adet USB 3.0 port kullanmak için basit bir çözümdür.
- PCI Express karta sistemden ekstra güç almak için 4-pin Power girişi
- USB 3.0 Kablo Uzunluğu: 60 cm

Sistem Gereksinimleri:

- Windows XP/XP-64/Vista/ Vista-64/7/7-64, Linux Kernel 2.6
- Boş bir PCI Express Slot
- Boş bir 3.5" yuva
- Boş bir 4-pin Power Konnektör (Güç kaynağından)

Paket İçeriği:

- 1 x 3.5" Ön Panel USB3.0 + Bağlantı Kablosu
- 1 x 2 Port USB 3.0 PCI Express Kart
- 1 x Montaj Vidaları
- 1 x Driver CD'si
- 1 x Kullanma Kılavuzu