



Ürün Kodu: CV0037

Mini DisplayPort to DVI Dönüştürücü

Logilink Mini DisplayPort to DVI Dönüştürücü, MacBook, MacBook Pro, iMAC, MAC mini, MacBook Air gibi kaynaklardan aldığı görüntüyü sinyal kaybı olmadan yüksek çözünürlüklü DVI monitör, projeksiyon ve TV'lere aktarır. Mini DisplayPort to DVI Dönüştürücü küçük boyutuna göre büyük işler yapabilen benzersiz ve düşük maliyetli bir çözüm sunar.

Teknik Özellikler:

- Mini DisplayPort 1.1a giriş ve DVI çıkış desteklidir
- 1080p'ye kadar çözünürlük desteği
- Her kanalda DVI 225MHz/2.25Gbps bantgenişliğini destekler (Tüm kanallarda 6.75Gbps)
- Her kanalda DVI 12bit renk derinliğini destekler (Tüm kanallarda 36bit)
- Mini DisplayPort'tan güç desteği

Paketleme Bilgisi:

- Paket Ebatı : 162 x 230 x 2mm
- Paket Ağırlığı : 0.04kg
- Koli Ebatı : 570 x 420 x 260mm
- Koli'deki Ürün Adedi : 90 Adet
- Koli Ağırlığı : 6.2kg





Ürün Kodu: CV0037

Mini DisplayPort to DVI Dönüştürücü

Teknik Özellikler:

Sinyal Giriş/Çıkışı	
Giriş Video Sinyali	5 Volts p-p (TTL)
Maksimum Çözünürlük	1920x1080P
Video Çıkışı	DVI
Giriş / Çıkış Bağlantısı	Giriş: Mini DisplayPort Erkek 20pin Çıkış: DVI Dişi (24+5)
Çalışma Frekansı	
Dikey Frekans Aralığı	50/60Hz
Video Bant Genişliği	2.25Gbps/225MHz
Çözünürlük(HDTV)	
Interlaced (50&60Hz)	480i, 576i, 1080i
Progressive (50&60Hz)	480p, 576p, 720p,1080p
Çevresel Bilgiler	
Çalışma Sıcaklığı	0°C to +70°C
Çalışma Nem Oranı	10% to 85 % RH (Yoğunlaşmasız)
Depolama Sıcaklığı	-10°C to +80°C
Depolama Nem Oranı	5% to 90 % RH (Yoğunlaşmasız)
Güç Gereksinimi	
Güç Adaptörü	Güç Adaptörüne gerek yoktur
Max. Güç Tüketim	3W

Panel Descriptions:



MINI DISPLAYPORT

DVI

