



Ürün Kodu: CV0036A

Mini DisplayPort to HDMI Dönüştürücü

Logilink Mini DisplayPort to HDMI Dönüştürücü, MacBook, MacBook Pro, iMAC, MAC mini, MacBook Air gibi kaynaklardan aldığı görüntüyü sinyal kaybı olmadan yüksek çözünürlüklü HDMI monitör ve TV'lere aktarır. Mini DisplayPort to HDMI Dönüştürücü küçük boyutuna göre büyük işler yapabilen benzersiz ve düşük maliyetli bir çözüm sunar.

Teknik Özellikler:

- Mini DisplayPort 1.1a giriş ve HDMI yüksek hızlı çıkış desteklidir
- 1080p'ye kadar çözünürlük desteği
- Her kanalda HDMI 225MHz/2.25Gbps bantgenişliğini destekler (Tüm kanallarda 6.75Gbps)
- Her kanalda HDMI 12bit renk derinliğini destekler (Tüm kanallarda 36bit)
- LPCM gibi sıkıştırılmamış ses biçimlerini destekler
- Mini DisplayPort'tan güç desteği

Paketleme Bilgisi:

- Paket Ebatı : 162x230x2 mm
- Paket Ağırlığı : 0.035 kg
- Koli Ebatı : 570x380x260mm
- Koli'deki Ürün Adedi : 90 Adet
- Koli Ağırlığı : 5.5 kg





Ürün Kodu: CV0036A

Mini DisplayPort to HDMI Dönüştürücü

Özellikler:

Sinyal Giriş/Çıkışı	
Giriş Video Sinyali	5 Volts p-p (TTL)
Maksimum Çözünürlük	1920x1080P
Video Çıkışı	HDMI High Speed
Giriş / Çıkış Bağlantısı	Giriş: Mini DisplayPort Erkek 20pin Çıkış: HDMI Dişi Type A 19pin
Çalışma Frekansı	
Dikey Frekans Aralığı	50/60Hz
Video Bant Genişliği	2.25Gbps/225MHz
Çözünürlük (HDTV)	
Interlaced(50&60Hz)	480i, 576i, 1080i
Progressive(50&60Hz)	480p, 576p, 720p, 1080p
Çevresel Bilgiler	
Çalışma Sıcaklığı	0°C to +70°C
Çalışma Nem Oranı	10% to 85 % RH (Yoğunlaşmasız)
Depolama Sıcaklığı	-10°C to +80°C
Depolama Nem Oranı	5% to 90 % RH (Yoğunlaşmasız)
Güç Gereksinimi	
Güç Adaptörü	Güç adaptörüne gerek yoktur
Max. Güç Tüketimi	3W

Panel Descriptions:

